


комплект крепежа

- 20 Саморез 5x60 - 3 шт
- 21 дюбель 8x60 - 3 шт
- 22 Ключ шестигранный S=4 - 1 шт
- 23 Винт M4x16 - 4 шт
- 24 Винт M5x14 - 4 шт
- 25 Винт M6x14 - 12 шт
- 26 Винт M8x16 - 4 шт
- 27 Шайба 6 увеличенная - 4 шт
- 28 Гайка M6 - 8 шт
- 29 Колпачок декоративный - 8 шт
- 30 Шайба пластиковая - 4 шт



Комплектность изделия		
№	Наименование	Кол-во шт.
1	Хомут	2
2	Основание	1
3	Кольцо	2
4	Вкладыш	2
5	Винт M6x25	1
6	Планка	4
7	Скоба	1
8	Гайка рукавная M6(9x12)	4
9	Шайба 10	2
10	Шпилька L=45	1
11	Основание	1
12	Накладка	2
13	Держатель в сборе	1
14	Винт M6x12	1
15	Крышка	1
16	Копено	1
17	Шпилька L=35	1
18	Заглушка	1
19	Футорка	1

*Изготовитель имеет право изменять комплектацию по своему усмотрению

Уважаемый покупатель! Компания "Стартпром" благодарит Вас за покупку. Надеемся, что наша продукция прослужит Вам долго и станет залогом комфорта и уюта Вашего дома. Внимание! Прежде, чем произвести установку кронштейна, ознакомьтесь с данной инструкцией. Нарушение инструкции может привести к падению опоры/полки или установленной на ней техники.

1. Рекомендации по установке

1.1 Прилагаемые детали подходят для крепления в стены, сделанные только из следующих материалов: бетон, бетонные блоки, массивный сплошной кирпич, деревянные балки.

Внимание! Не закрепляйте кронштейн на стенах сухой/безрастворной кладки и деревянных панелях.

В случае сомнений в прочности поверхности посоветуйтесь с продавцом-консультантом того магазина, где была приобретена продукция. Вы также можете позвонить нам, специалисты компании ответят на все интересующие Вас вопросы.

1.2 Устанавливайте кронштейн на достаточном расстоянии от потолка, пола и стен, с учетом размеров Вашей техники.

1.3 Предварительно просверлите в поверхности стены отверстия меньшего диаметра для более точной установки кронштейна.

После сверления измерьте правильность глубины отверстия.

1.4 **Внимание!** Проверьте прочность крепления к стене. После того, как кронштейн будет установлен, нагрузите его весом не менее 30 кг.

1.5 Проверьте надежность положения техники на опоре. Убедитесь, что она устойчива, сбалансирована по весу, и не может упасть или соскользнуть.

2. Меры безопасности

2.1 Выбирайте наиболее безопасное место для установки.

Не устанавливайте кронштейн над проходами, а также предметами быта (стульями, кроватями и пр.).

2.2 В целях безопасности во время установки кронштейна посторонние люди не должны находиться вблизи производимой работы.

3. Уход и эксплуатация

3.1 Через месяц после установки кронштейна убедитесь в том, что:

- крепежная пластина надежно прикреплена к стене;
- болты и гайки не ослабли;
- техника хорошо держится на кронштейне.

3.2 В дальнейшем повторяйте эту проверку каждые полгода.

4. Гарантия изготовителя 5 лет

4.1 Компания «Стартпром» гарантирует замену или бесплатную починку изделия в случае обнаружения дефекта в изделии или материале, из которого оно изготовлено.

4.2 При заявке на возврат следует вернуть изделие с приложением оригинала документа, удостоверяющего покупку, продавцу или дистрибьютору компании «Стартпром».

4.3 Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- естественный износ;
- повреждения, вызванные трением;
- дефекты поверхности;
- дефекты, вызванные ослаблением винтов и гаек;
- повреждения, возникшие в ходе установки аппаратуры к кронштейну;
- повреждения, возникшие в ходе установки кронштейна к стене;
- использование комплектующих, произведенных другой компанией;
- модификация или починка, сделанные не фирмой «Стартпром»;
- повреждения из-за несчастного случая;
- умышленное повреждение или повреждение, вызванное неправильным использованием.

